

MARİN SERİSİ LiFePO4 BATTERY STANDART DC BOX

LİFEPO4 PRİZMATİK HÜCRE
DC GÜÇ KONNEKTÖRLER
DENİZ ARAÇLARI KOKPİT EKRANI
IP 68 ALÜMİNYUM PANO
PLC KONTROL BMS KART
OTOMATİK FAN SİSTEMİ
MOBİL UYGULAMA
6000 CYCLE LIFE DÖNGÜ
BAKIR BUSBAR
5 YIL GARANTİ



12 VDC MARİN SERİSİ

ŞARJ ÖZELLİKLERİ

SİSTEM VOLTAJI	12 VDC
AKIM (AH)	105 AH
MAX.VOLTAJ	14.0 VDC
KAPATMA VOLTAJ	10.0 VDC
BMS VOLTAJI	8.0-15.0 VDC
MAX.ŞARJ (AH)	50 AH
PARALEL SAYISI	16
HÜCRE VOLTAJI	3.2 VDC 4 HÜCRE
BMS MODELİ	PLC KONTROL
YÜK AKIMI (AH)	100 AH %90

GENEL ÖZELLİKLER

STANDART VOLTAJ	12.8 VDC
ŞARJ VOLTAJ	14.5 VDC
MAX.YÜK AKIM	100 AH
KORUMA SINIFI	IP 68
METARYAL	ALÜMİNYUM
SERTİFİKA	TSE CE ISO EN
İKLİM DEĞERLERİ	-20 +60
CYCLE ÖMRÜ	6000
KAPASİTE (KW)	1.250 W/h
AGIRLIK (KG)	12 KG

24 VDC MARİN SERİSİ

ŞARJ ÖZELLİKLERİ

SİSTEM VOLTAJI	24 VDC
AKIM (AH)	105 AH
MAX.VOLTAJ	28.0 VDC
KAPATMA VOLTAJ	22.0 VDC
BMS VOLTAJI	18.0-28.0 VDC
MAX.ŞARJ (AH)	50 AH
PARALEL SAYISI	16
HÜCRE VOLTAJI	3.2 VDC 8 HÜCRE
BMS MODELİ	PLC KONTROL
YÜK AKIMI (AH)	100 AH %90

GENEL ÖZELLİKLER

STANDART VOLTAJ	25.6 VDC
ŞARJ VOLTAJ	28.0 VDC
MAX.YÜK AKIM	100 AH
KORUMA SINIFI	IP 68
METARYAL	ALÜMİNYUM
SERTİFİKA	TSE CE ISO EN
İKLİM DEĞERLERİ	-20 +60
CYCLE ÖMRÜ	6000
KAPASİTE (KW)	2.500 W/h
AGIRLIK (KG)	20 KG

48 VDC MARİN SERİSİ

ŞARJ ÖZELLİKLERİ

SİSTEM VOLTAJI	48 VDC
AKIM (AH)	105 AH
MAX.VOLTAJ	57.0 VDC
KAPATMA VOLTAJ	44.0 VDC
BMS VOLTAJI	32.0-50.0 VDC
MAX.ŞARJ (AH)	50 AH
PARALEL SAYISI	16
HÜCRE VOLTAJI	3.2 VDC 16 HÜCRE
BMS MODELİ	PLC KONTROL
YÜK AKIMI (AH)	100 AH %90

GENEL ÖZELLİKLER


STANDART VOLTAJ	51.2 VDC
ŞARJ VOLTAJ	58.0 VDC
MAX.YÜK AKIM	100 AH
KORUMA SINIFI	IP 68
METARYAL	ALÜMİNYUM
SERTİFİKA	TSE CE ISO EN
İKLİM DEĞERLERİ	-20 +60
CYCLE ÖMRÜ	6000
KAPASİTE (KW)	5000 W/h
AGIRLIK (KG)	40 KG

www.kyotoenerji.com

LİFEPO4 BATTERY MARİN STANDART DC BOX BAĞLANTI ŞEMASI



ŞEBEKE BAĞLANTI



GİRİŞ VOLTAJ
220V A/C - 12-24-48 DC


DC-DC CHARGER
KONVERTER



ALTERNATÖR BAĞLANTI


DC ÇIKIŞ VOLTAJ
12-24-48 VDC

GÜNEŞ PANELİ BAĞLANTI



MPPT CHARGER
GİRİŞ VOLTAJ 150-450 VDC

İNVERTER BAĞLANTI



GİRİŞ VOLTAJ
12-24-48 VDC

NÖTR
FAZ